

INSTALAČNÍ SADA



WRT[®]

Set WRT 01 - Economy

4-DRÁTOVÉ PŘEVODNÍ DOMOVNÍHO VIDEO-TELEFONU

Pro nasazení v domě nebo v bytě představuje SET WRT 01 ideální variantu za velmi rozumnou cenu.

JEDNY DVEŘE, JEDNA OBRAZOVKA, určeno pro DŮM nebo BYT.

Set WRT 01 neadresný již obsahuje vše potřebné pro instalaci.

Pro podrobnosti instalace a vlastností použijte INSTALAČNÍ MANUÁL.



DU 05 KZS

LCD vnitřní terminál určený pro zapuštěnou montáž. Jednoduché ovládání, univerzální design. 5" barevný LCD umožňuje pohodlně sledovat dění přede dveřmi.

- ❖ **zobrazení** - barevný LCD 5"
- ❖ **komunikace** - hands-free reproduktor i mikrofon
- ❖ **hovor** - stiskem tlačítka
- ❖ **otevření dveří** - stiskem tlačítka
- ❖ **NEADRESNÝ**

CU 03

Kamerová venkovní jednotka pro zapuštěnou montáž. Toto provedení zvyšuje odolnost a zlepšuje krytí elektroniky jak proti vandalům, tak proti povětrnostním vlivům. LED přísvit zajišťuje funkčnost kamerového systému i v noci.

- ❖ **provedení** - venkovní v plastovém ABS krytu
- ❖ **vyzvánění** - stiskem tlačítka
- ❖ **přísvit** - LED pro noční vidění
- ❖ **kamera** - zapuštěná pod plastovým krytem
- ❖ **relé** - obsahuje relé pro ovládání dveřního zámku



PS-W energy

Zdroj 230V/15V, 3A zajišťuje dostatečné napájení systému včetně dveřních zámků.

- ❖ **zdroj** - 15V, 3A =

ZAPOJENÍ A PODMÍNKY INSTALACE

Zapojení je 3 vodičové + koaxiální kabel (2x napájení, 1 audio, koax. pro video).

KABELÁŽ

	do 50 m (pro nouzové řešení, kdy nelze jinak)	do 100 m (standardní řešení)
12V, GND	2x vodič 0,5 mm ²	2x vodič 1 mm²
audio	1x vodič 0,22 mm ²	1x vodič 0,5 mm²
video	2x vodič 0,22 mm ²	koax. 75 Ω



Dveřní zámek není součástí balení. Je zabudovaný do dveří nebo je potřeba jej koupit zvlášť. Doporučujeme nízko odběrový dveřní zámek DZ-12VDC.